

Link do produktu: <https://www.it7.pl/upscaler-open-source-scan-converter-osscc-p-6871.html>



UPSCALER OPEN SOURCE SCAN CONVERTER OSSC

Cena	950,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	RETA021
Producent	Brak

Opis produktu

Podstawowy upscaler rozdzielczości dla starych sygnałów. Umożliwia podłączenie starszego typu komputera z wyjściem EURO Component/VGA do TV z HDMI bez utraty jakości obrazu i opóźnień w czasie obrazu.

Wersja oprogramowania 1.0

W zestawie z zasilaczem oraz pilotem

Specyfikacja techniczna

Wymiary
1 X SCART - obudowa RGB (zawarty sygnał, sygnał synchronizacji linii), RGB, YCbCr
1 X Component video - obudowa sygnału YCbCr (Y, Pb, Pr)
1 X DVI-D (HDMI) - obudowa sygnału RGB, RGB, YCbCr
2 x wejście audio 3.5 mm - Obudowa analogowego audio. Wyjście 1 ma dwa przełączniki między wyjściem (z AV1 / SCART) lub wejściem
Kompatybilność wejści: 5-kolowy NIE są obsługiwane: wymagany sygnał: 1080i/1080p
Wzrost
1 X HDMI lub DVI-D (z adaptorem) (tylko sygnały 24-bitowe, wyjście RGB w pełnym zakresie przez DVI / HDMI
1 X analogowe audio 3.5 mm (przełącznik wejścia / wyjścia)
Obsługiwane rozdzielczości wejściowe
240p / 288p / 480i / 576i 15kHz
Tryby wejściowe rozdzielczości 25 kbit/s
480p / 576p / 720p / 1080i 30 kHz
Obsługiwane rozdzielczości wyjściowe
240p / 288p - pasmo 480p / 576p lub 720p (tylko kompatybilne wyświetlacze)
240p / 288p - 1080p / 1080i / 1080p / 1080i - 1080p (tylko kompatybilne wyświetlacze)
Tryby wejściowe rozdzielczości 25 kbit/s - 480p
480p / 576p - 480p / 576p lub 720p
480p - pasmo 480p lub 576p (tylko kompatybilne wyświetlacze)
480p - pasmo 480p lub 576p (tylko kompatybilne wyświetlacze)
480p - pasmo 480p lub 576p (tylko kompatybilne wyświetlacze)
Inne funkcje
Podświetlony wyświetlacz LCD
Sterownik 102 kl. sterujący oprogramowaniem
Zasilacz ATX
Odbiór przesyłany